


LOGICA PZ DESIGN markeringslys for Logica BUS og FM



Armaturen er adressert for sentral overvåkning BUS eller FM
 Armaturene foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk, lyskilder og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitettest foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene viser på flerfarget diode. Ved sentralisert overvåkning kjøres testene fra sentral og PC.



- | | | |
|---------------------|--|--|
| Grønn diode | | Armaturløst etter tester |
| Blinkende grønn | | Opplading av batteri pågår |
| Rød diode | | Batteri defekt |
| Blinkende rød diode | | Batteri dårlig (holder ikke 1 time) eller elektronikk feil |
| Gul diode | | Kommunikasjon pågår |

- | | |
|-----------------|---------------|
| Driftspenning | 230 volt |
| Oppladningstid | 12 timer |
| Kapsling | IP40 |
| Produsert ihht. | EN 60598-2-22 |
| Materiale | Metall |



Bestilles i tillegg for nedheng fra tak: 250 mm - 500 mm eller 1000 mm nedhengsbøyle

Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde	Leseavstand
LOGICA PZ DESIGN 6 watt vegg	NM90544L	1-3 timer	NiCd 7,2 volt / 1,7 Ah	6 watt	25 meter
LOGICA PZ DESIGN 8 watt vegg	NM90540L	1-3 timer	NiCd 7,2 volt / 1,7 Ah	8 watt	40 meter
LOGICA PZ DESIGN 6 watt tak dobbel	NM90546L	1-3 timer	NiCd 7,2 volt / 1,7 Ah	6 watt	25 meter
LOGICA PZ DESIGN 8 watt tak dobbel	NM90542L	1-3 timer	NiCd 7,2 volt / 1,7 Ah	8 watt	40 meter