

LOGICA Eletrinverter elektronisk ballast BUS og FM



[LOGICA]

[LOGICA]^{FM}



Ord. Code	• Dimensions (mm) •		
	L	B	H
Inverter	330	30	30
Battery	335	30	

• Dimensions (mm) •	
L	Ø
335	30



Battery NiCd 7.2V 2.2Ah		Duration 1h	Duration 2h	Duration 3h
Battery current		1.7A		0.6A
Lamp	Socket	Power Lamp	Luminous Flow	Luminous Flow
T8	G13	18	48%	15%
		36	24%	6%
		58	14%	3%
T5	G5 FH	14	65%	22%
		21	42%	15%
		28	28%	-
		35	21%	-
		24	41%	10%
T5	G5 FO	30	25%	-
		40	15%	-
		54	13%	-
		80	8%	-
		24	41%	10%
TC-L	2G11	36	24%	6%
		40	19%	5%
		55	0%	-
TCD*, TCE		13		
TCTE		18		
*only 4 PIN socket with separated starter		26		
		32		
		42		

Elektronisk ballast med batteripakke som kan bygges inn i eksisterende almenbelysning hvor det ene lysrøret ønskes brukt som ledelys.

Ved bestilling må tekniske data av ballast på lysarmaturen oppgis slik at korrekt koblingskjema kan medfølge

Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde
LOGICA ELETT BUS	12126	1-3 timer	NiCd 7,2 volt / 1,7 Ah	14 watt > 80 watt
LOGICA ELETT FM	12126FM	1-3 timer	NiCd 7,2 volt / 1,7 Ah	14 watt > 80 watt